

H3C万兆核心路由器SR8800 super子卡的使用方法

super子卡全称“8端口155M/622M POS/GE光接口卡”，子卡型号是PIC-TCP8L，提供8个OC-3c/OC-12c/1000BASE-X 多速率兼容的SFP光口，可插入SPE系列业务处理板。Super子卡的接口速率可以通过命令行配置在155M POS / 622M POS / GE之间进行切换，此时光模块用户必须选用相应的光模块适配速率，这样可以有效的减少用户投资，将在有限的投资下实现广泛的接入速率选择的需求变成现实。

缺省情况下Super子卡运行在155MPOS状态，在155MPOS的模式下通过接口下的命令 [H3C-Pos1/0]speed 622将155MPOS切换成622MPOS。在POS模式下可以通过命令[H3C-Pos1/0]port-type switch gigabitEthernet 将POS切换成GE。在GE模式下可以通过命令[H3C-Pos1/0]port-type switch pos将GE切换成POS。