

如何固定VP8000视讯系统的会议号码

一、组网需求:

在ME5000和MG的系统里，可以在定义会议的时候直接固定MCU的E.164号即会议号码，但在华为VP8000的视讯系统里每次调度会议时的会议号码是随机出现的，这样非常不方便ME5000和VP8000进行以E.164号方式的级联。故需要修改VP8000系统里RMCC的一些参数来完成会议号码的固定。

二、配置步骤:

步骤1

打开RMCC（多点资源管理中心），选择左上角的系统操作选项，并进入系统配置子菜单栏，如图1所示




图1 进入RMCC系统配置

步骤2

进入系统配置后选择子会议号区间配置，默认情况下该项内容未被设定，如图2




图2 进入子会议号区间

步骤3

在子会议号码区间里可以设定很多个区域，而每个区域里又可以设定一个最大值和最小值，这个取值范围是10000~99999。固定了该区间也就固定了会议号可以取值的范围，加入要召开一个会议号为10000的会议，那么这里可以直接指定区间为1，最小值和最大值都为10000，如图3




图3 固定子会议号取值

步骤4

区间取好后，在预定义会议的时候就可以直接的对会议号进行固定，下图中将会议号固定为01010000，VP8000会议系统会议号的定义为区号+子会议号，如图4所示




图4 固定会议号为01010000

三、配置关键点:

在不进行子会议号区间配置的情况下, 若进行会议号固定会导致会议无法召开



注:该配置方法适用于华为火车3以后的配套版本.