

### 设置ME5000网口IP地址的典型配置

#### 一、组网需求:

对ME5000进行配置, 首先要更改ME5000网口的IP地址, 然后才可以登陆相应的LAN口, 然后对ME5000进行操作。

#### 二、配置步骤:

首先将本机的IP地址更改为10.10.10.X/16 (X不能为10, 应为ME5000默认的IP地址为10.10.10/16), 然后将网线连接ME5000的配置网口 (10/100M口或者是LAN4口)。连接好后在IE浏览器中输入<http://10.10.10.10>, 后会进入如图一所示的界面。



图一 ME5000修改网口地址页面

如上图所示, 勾选修改, 就可以输入相应的IP地址、掩码、网关, 要注意这里的4个网口对应ME5000的4个物理口, 设置好IP地址后要将网线接入相应的物理网口, 例如本图中要连接GE1口, 然后在IE浏览器中输入<http://192.168.0.88>, 但之前一定要将自己PC的IP地址调整为与GE1口同一个网段, 登陆后也可以进行网口IP地址的更改, 如图二。



图二 MCU网口设置页面

更改IP地址和上面操作相同, 更改后点保存按钮就可以了。

#### 三、配置关键点:

ME5000分为新旧硬件平台, 旧硬件平台配置口为LAN4口, 新硬件平台配置口为ACT LINK口 (10/100M口, 其他网口均为GE口)。

如图二所示更改LAN口IP地址, 如果册页面全部为灰色, 不能操作, 是因为又会议正在召开, 需要先结束正在召开的会议后才可以修改。

修改IP地址后系统会自动重启。

