

可视电话注册XE2000的配置方法

一、组网需求:

VP8220或者MT9320可视电话需要注册XE2000/200

二、组网图:

版本:

XE2000 最新版本:

可视电话版本: 1.00.3 2005.02.01; BIOS版本: 1.00 硬件版本1.3

三、配置步骤:

1. 可视电话配置:

1) 配置可视电话 (IP地址等基本设置略)

按确认/菜单键  进入如下画面。



2) 按方向键 (例如 ) 选择“设置”并按确认/菜单键  进入如下画面。



3) 选择“用户设置”并按确认/菜单键  进入如下画面。



选中注册服务器 IP地址选择框, 并输入XE2000的地址; “号码”项目中填写用户设置的号码, 昵称和密码可以不填,

4) 在用户设置中, 在最左侧有个高级设置, 点击进入, 选中“使用H323ID注册”选择框H323 ID 文本框中, 填写内容, 此处以“ima”为例。其他默认即可, 保存退出,

5) 选择“保存”并按确认/菜单键  进入如下画面。



按确认/菜单键  重启VP8220。

2. XE2000/200的配置:

```
[H3C]gateway ima //与可视电话中H323 ID名保持一致
```

```
[H3C-ls-ima]dynamic-ip enable
```

```
[H3C-ls-ima]device-type h323 //注意一定要配置该命令
```

3. 如果可视电话版本太低, 则在用户设置界面中没有高级设置一项, 第4) 步骤省略, IP-PBX的配置有所变化如下:

```
[H3C]gateway ima //与可视电话中H323 ID名保持一
```

致

```
[H3C-ls-ima]ip-address X.X.X.X //可视电话的IP地址
```

```
[H3C-ls-ima]device-type h323 //注意一定要配置该命令
```

```
[H3C-ls-ima]port 1719 //指定默认端口, 否则默认5060
```

```
[H3C-ls-ima] call-signal ip-address X.X.X.X //与上面的地址保持一致。
```

四、配置关键点:

如果要使用固定IP地址注册的模式, XE的配置有所不同, 请注意。