

IX3000控制器电子条码的查看方法

一 组网:

无

二 问题描述:

我们在更换IX3000的控制器模块硬件时，一般要知道被更换设备的20位条码来进行跟踪和处理。为了省去到硬件所在地查看条码的麻烦，IX3000提供控制器的电子条码查看功能。

三 过程分析:

无

四 解决方法:

本案例适用于IX3000所有版本。

有下面2种方法查看:

1. Neostor的GUI界面查看

在IX3000 Neostor控制台上，打开控制器，点击Neostor服务器名称，在页签栏的“机箱”中“H3C生产序列号”中即可以查到该控制器的条码，如图1所示。



图1 Neostor控制台上查看

2. Config信息查看

在/usr/local/H3C/h3cmonitor/h3c_ray目录下执行config脚本，在/tmp下生成config.txt文件，config.txt文件中version&HW config下有电子条码信息。如下面蓝色所示:

```
##### version&HW config #####
.....
Item_name      Status/value
Neostor_Ver    IX3000-V6.00Build6083E01L03
PEX8524_EEPROM_Ver  S3PE07-R0003P03
Other_Board_Power  Power_On
DEVICE NAME     H3C Neoccean IX3240
DEVICE SERIAL NUMBER 210212A01M0087000001
MAC ADDRESS     000FE2AD575B
MANUFACTURED DATE 2008-08-04
VENDOR NAME     H3C
```