

H3C SecPath ACG系列-IMW110-E6113版本发布

一、使用范围及配套说明：

H3C SecPath ACG系列-IMW110-E6113版本正式发布，使用范围为国内市场。

表1：版本配套表

产品系列	SecPath ACG系列
型号	SecPath ACG2000-M SecBlade ACG插卡
内存需求	2G
FLASH需求	4M
BootWare本号	1.08
目标文件名称	SecPathACG2000&SecBladeACG-IMW110-E6113.bin
SecCenter配套版本号	SecCenter ACGM V2.10-B0022
iMC	iMC PLAT 3.20-R2602 + P04
备注	无
75E配套版本	S7500E-CMW520-F6307L03
95配套版本	S9500-CMW310-R1646-EI
95E配套版本	S9500E-CMW520-B1136

二、增减特性说明：

新增特性：无

删除特性：无

修改特性：无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1、问题ID—IWD11292

问题产生的条件：设备中识别的用户数目达到上限。

问题现象：停止发送用户使用日志。

2、问题ID—IWD11501

问题产生的条件：特征库中增加新的特征，然后回退特征库。

问题现象：新增类型的特征在特征库回退后无法删除，仍能使用。

四、版本使用限制及注意事项：

1. ACG2000-M硬件中的USB1接口仅支持外置PFC模块控制功能，不支持其它USB类存储设备；ACG2000-M硬件中的USB0接口属于硬件借用遗留接口，在ACG产品软件中暂不支持使用。
2. ACG2000-M硬件中的AUX接口属于硬件借用遗留接口，在ACG产品软件中暂不支持使用。
3. ACG2000-M硬件中的外置可插拔CF卡暂不支持。
4. SecBlade ACG硬件中的USB接口属于硬件借用遗留接口，在ACG插卡软件中暂不支持使用。
5. 此版本与Beta 6108之前的发布版本配置不兼容，需要升级版本后恢复出厂配置，并重新对设备进行配置。

五、版本存在问题与规避措施：

1. 端口状态无法同步

首次发现版本：SecPathACG2000M-IMW110-B6102

问题描述：ACG2000-M设备端口与部分设备协商时间较长，此种情况下如果将端口状态同步时间设置过小则可能导致端口状态无法同步。

规避措施：调大端口同步检测时间即可解决该问题，具体同步时间需要根据端口实际协商的时间来确定（通常情况下设置为5秒可以规避该问题）。

六、升级时注意事项：

请务必参照《SecPathACG2000&SecBladeACG-IMW110-E6113版本使用指导书.doc》中的版本升级指导进行升级。

如要完整的了解该版本累计解决的问题，请参看配套的《SecPathACG2000&SecBladeACG-IMW110-E6113 版本说明书.doc》。