

问题描述

S7500E交换机密码恢复方法是什么?

解决方法

方法一:

在BOOTROM菜单下, ctrl+y, 导出用户的配置之后删除启动文件重新启动, 此方法需要tftp服务器.如果配置文件不需要, 直接删除即可。

BOOT MENU

- 1. Download application file
- 2. Select application file to boot
- 3. Display all files in flash
- 4. Delete file from flash //导出文件之后删除启动文件
- 5. Modify bootrom password
- 0. Reboot

Enter your choice(0-5): //按一下ctrl+Y

Please set application file upload protocol parameter:

- 1. Set TFTP protocol parameter:
- 0. Return to boot menu

Enter your choice(0-1): 1

Load File name :R3135P18.app startup.cfg //输入需要下载的文件名

Switch IP address :1.1.1.1

Server IP address :1.1.1.2

Are you sure you want to upload file from flash? Yes or No(Y/N) y

Attached TCP/IP interface to fei1.

Attaching network interface lo0... done.

Prepare for transmitting.....OK!

Uploading.....done!

方法二: (说明: 75E交换机最新版本可能不能使用第一种方法恢复, 那么需尝试如下操作恢复)

密码恢复功能

当用户忘记用户级别切换密码 (**super password**命令中配置密码) 或者忘记登录认证密码, 会导致无法操作或登录设备。

在丢失密码的情况下, 可通过如下操作进入BootRom扩展段菜单:

- 通过Console口连接设备、并对设备进行断电重启。
- 在设备启动过程中, 根据提示按<Ctrl+B>进入BootRom菜单。

为了保证用户能够对设备进行正常登录、配置, 用户可进入BootRom扩展段菜单, 设置设备下次启动时采取以下方式进入CLI命令行:

- 当用户丢失**super password**时, 可以选择清除**super password**选项来进入CLI命令行。
- 当用户忘记登录认证密码时, 可以选择恢复设备的出厂配置来进入CLI命令行。

密码恢复功能的开启/关闭会影响BootRom菜单选项:

- 当密码恢复功能处于开启状态可以选择清除**super password**;
- 当密码恢复功能处于关闭状态可以选择恢复出厂配置。

密码恢复功能的配置请参考。

表1-19 配置密码恢复功能

操作	命令	说明
进入系统视图	<b>system-view</b>	-
开启密码恢复功能	<b>password-recovery enable</b>	可选
关闭密码恢复功能	<b>undo password-recovery enable</b>	缺省情况下, 密码恢复功能处于开启状态

在使用配置密码恢复功能时需注意以下几点:

·如果用户使用的启动文件版本为Release 6708及以上版本，但BootRom为5.00之前的版本，则密码恢复功能不生效。

·如果用户启动文件为Release 6708之前版本，但BootRom为5.00或5.00之后版本，则Bootrom菜单中部分选项会不生效，比如“恢复出厂配置”选项不生效。用户可以通过升级到最新的启动文件来解决该问题。

建议用户使用配套的启动文件和BootRom程序，以免出现版本不兼容问题。