

## 知 F1060 NQA启动失败解决办法

NQA 设备部署方式 H3C模拟器 韦家宁 2020-03-08 发表

### 组网及说明

在H3C HCL模拟器使用F1060部署NQA时，启动NQA失败。

### 问题描述

在H3C HCL模拟器使用F1060部署NQA时，启动NQA失败。

启动NQA的告错信息如下：

```
Incomplete NQA operation parameters. Can't start the NQA operation.
```

### 过程分析

通过查看配置，NQA的配置如下：

```
nqa entry weijianing james
type icmp-echo
description ip 10.0.0.2
reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 1 action-type trigger-only
source interface GigabitEthernet1/0/1
```

在指向目的地址时，使用了description这个命令，这个是描述命令，而不是指向目的地址，因而导致NQA启动失败。

### 解决方法

重新使用destination ip这个命令指向目的地址即可。

```
[FW1-nqa-weijianing-james-icmp-echo]destination ip 10.0.0.2
```

指向目的地址后，再启动NQA服务。

特别说明：

在NQA配置指向目的地址时，输入了des命令按“TAB”键补全命令时会优先出现description这个描述的命令，因此需要仔细配置。