



GAP2000添加静态路由提示操作失败

网闻

薛佳宇

2020-03-26 发表

问题描述

GAP2000添加静态路由时提示操作失败，如下图所示

The screenshot shows a web interface for adding a static route. On the right, a red error message box says "操作失败" (Operation failed). On the left, the "添加路由" (Add Route) form contains the following fields:

Field	Value
目的子网 (Destination Subnet)	192.168.1.1
子网掩码 (Subnet Mask)	255.255.255.0
网卡 (Network Card)	SLOT0/1
网关 (Gateway)	1.1.1.1

解决方法

GAP2000设备添加静态路由时需要遵循如下规则：

- 1：目的子网与网关不得在同网段
- 2：如果添加24位掩码路由则目的子网需要写成xx.xx.xx.0的格式，同理16位路由需要写成xx.xx.0.0，8位要写成xx.0.0.0
- 3：网关地址需要跟所选择网卡上的任意一个ip同网段