

知 SR88-X设备不同速率端口是否支持聚合

二层链路聚合

三层链路聚合

刘嘉福

2020-08-21 发表

问题描述

如果加入聚合组的成员端口速率不同，是否支持聚合？

解决方法

link-aggregation ignore speed命令用来配置聚合组选择选中端口时忽略端口速率。

通过配置本命令，同一聚合组中的选中端口的端口速率可以不同。

如果聚合组两端本命令配置不一致，动态聚合组可以通过LACP协议协商状态，使链路两端端口状态一致；静态聚合组无法协商状态，为了防止报文丢失，所以要求静态聚合组两端本命令配置一致。

注：仅CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板和CSPEX类单板支持本命令。