

知 A2100 (旧) 堡垒机无法联动CRT登陆设备的解决办法

应用审计 韦家宁 2020-09-18 发表

组网及说明

不涉及

问题描述

在进行主机运维时，点击登录提示“请先配置客户端”而无法联动CRT登陆到网络设备。



过程分析

- 1、首先要在电脑上安装单点登录器等堡垒机空间。
- 2、设备CRT的保存路径来进行CRT的联动

解决方法

首先需要下载以下三个控件，并安装。
在右上角的登录名点击“工具下载”即可找到。



安装完后会在控制面板看到这3个控件已安装。

- 运维审计系统 USBKEY组件 USM Team
- 运维审计系统 单点登录组件 2.0 USM Team
- 运维审计系统 应用加载组件 USM Team

接着在“运维”-“主机运维”，点开“WEB运维配置”：



选择“SSH&TELNET&Rlogin”，客户端程序选择“SecureCRT”终端类型为VT100，编码为UTF-8，并点击保存。



接着会弹出“单点登录配置”的对话框：



设置CRT的路径，具体路径以现场电脑保存CRT的路径为准。



设置完路径后，点击确定，重启浏览器后再继续进行主机运维即可联动CRT。

