

组网及说明

设备dir文件大小不超过flash大小，但flush已经100%

问题描述

```
=====dir /all /all-filestems=====
Directory of flash:
 0 drw-      - Sep 25 2020 02:48:16  av
 1 drw-      - Sep 24 2020 19:48:19  dpi
 2 -rw-    7635968 Sep 25 2020 01:27:25  f1010fw-cmw710-boot-R9536P14.bin
 3 -rw-   101730304 Sep 25 2020 01:33:52  f1010fw-cmw710-system-R9536P14.bin
 4 -rw-      735 Sep 24 2020 19:26:26  hostkey
 5 -rw-      0 Sep 27 2020 22:10:09  ifindex.dat
 6 drw-      - Sep 27 2020 22:55:21  license
 7 drw-      - Sep 27 2020 22:55:22  logfile
 8 drw-      - Sep 24 2020 19:26:24  pki
 9 drw-      - Sep 24 2020 19:25:48  seclog
10 -rw-     591 Sep 24 2020 19:26:26  serverkey
11 -rw-   4096 Sep 25 2020 00:47:42  startup.cfg
12 drw-      - Sep 24 2020 19:26:14  versionInfo
13 drwh     - Sep 27 2020 22:55:18  .trash
```

262144 KB total (0 KB free)

过程分析

设备本身flash只有256M，可能部分垃圾文件在回收站内存在

解决方法

清空回收站，flush能够正常释放部分容量

reset recycle-bin

reset recycle-bin命令用来清除回收站中的文件。

【命令】

reset recycle-bin [/force]

【视图】

用户视图

【缺省用户角色】

network-admin

context-admin

【参数】

/force：表示直接清空回收站，不需要用户对清空操作进行确认。如果不指定该参数，执行回收站清除操作时，系统将对每一个即将清除的文件进行确认。

【使用指导】

用**delete file**命令删除文件是将文件放在回收站中，但仍然占用存储空间，如果想要把回收站中的该文件删除，必须执行**reset recycle-bin**命令。

【举例】

回收站中有文件a.cfg和b.cfg，清空回收站。

reset recycle-bin

Clear flash:/a.cfg? [Y/N]:y

Clearing file flash:/a.cfg... Done.

Clear flash:/b.cfg? [Y/N]:y

Clearing file flash:/b.cfg... Done.

回收站中有文件a.cfg和b.cfg，删除b.cfg。

reset recycle-bin

Clear flash:/a.cfg? [Y/N]:n

Clear flash:/b.cfg? [Y/N]:y

Clearing file flash:/b.cfg... Done.