

知 ADCampus3期方案扩容单leaf设备为堆叠设备的典型配置

ADCampus解决方案 董婉君 2021-02-03 发表

组网及说明

单leaf组网+半自动化上线

配置步骤

- 1、对单leaf设备进行扩容堆叠，在DR2000和设备上无需做其他操作。仅在leaf手动进行堆叠即可。
- 2、若需将leaf和access之间的单链路改为多链路
 - 1) 设备侧需要手动在leaf下行口配置聚合，access开启了自动化，会自动聚合无需手动进行配置；
 - 2) dr2000侧需要先将leaf下行口的接口移除，待聚合配置完毕后同步设备配置再加入到leaf下行口接口组中，access需要同步设备信息并点击重新规划vlan。

配置关键点

对leaf设备进行手动堆叠需要重启leaf设备，会导致业务中断，需提前告知客户申请好窗口时间；

Leaf下行口从接口组移除后会回收下行口配置，会导致业务中断，需提前告知客户申请好窗口时间。