



MER系列管理MiniAP配置无线不同SSID不同VLAN

WLAN

AP管理

史晓虎

2021-03-03 发表

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于MER3200系列、MER5200系列、MER8300系列。

Mini AP产品系列Mini A20、Mini A50、Mini A31、Mini A21、Mini A51等可参考版本适配表。

1.2 配置需求及实现的效果

该组网描述了MER路由器管理Mini AP，为用户提供无线网络服务应用场景。实现如下功能：

- 1、AP发射出两个不同名称的无线信号
- 2、有线都属于VLAN1，无线使用VLAN10和VLAN20。终端连接无线SSID1属于VLAN10，SSID2属于vlan20，实现不同SSID不同VLAN。

配置步骤

2 组网图



3 配置步骤

3.1 登录设备

#登陆WEB管理页面（默认情况下，登陆地址为192.168.1.1/23，登陆用户名为admin，登陆密码为admin）。

3.2 配置MiniAP管理

#MiniAP管理中 选择AP管理设置启用AP管理功能，选择使用的管理VLAN点击“确认”。



3.1 配置无线SSID和密码

3.1.1 划分VLAN

#进入网络配置—LAN配置—添加VLAN 创建VLAN10和VLAN20并开启DHCP服务创建地址池



