

知 UIS CloudOS重新部署后再次添加内置站点提示“已被UIS cloudos纳管”的解决方案

孙亚华 2021-04-06 发表

组网及说明

UIS CloudOS E0809

UIS 标准版 E0720

问题描述

UIS CloudOS故障了，直接在UIS标准版上卸载组件，重新组件安装新建的UIS cloudos的集群，在添加内置站点时提示“已被UIS cloudos纳管”，不允许添加。

过程分析

由于在故障状态下无法在界面上将内置站点删除，这个记录在UIS标准版的数据库中，这时候就需要删除数据库中的记录了。

解决方法

- (1) 登录管理节点的虚IP的后台，mysql -uroot -p命令进入数据库，执行 use vservice;
- (2) MariaDB [vservice]> show tables;

```
+-----+
| Tables_in_vservice |
+-----+
| TBL_ACCESS_RULE    |
.....
| TBL_OPGROUP_PERMISSION |
| TBL_OP_GROUP      |
| TBL_PARAMETER     |
| TBL_PORT_MIRRORING |
| TBL_PORT_MIRRORING_VM |
.....
| TBL_VXLAN_VTEP_ETH |
+-----+
249 rows in set (0.00 sec)
```

- (3) MariaDB [vservice]> select * from TBL_PARAMETER\G

找到第78，如下：

```
***** 1. row *****
ID: 1
TYPE: sys_conf
NAME: idle.timeout
VALUE: 0

>>>>>>
***** 77. row *****
ID: 77
TYPE: uis_config
NAME: uis.cloud.manage.ip
VALUE: 172.16.1.20
***** 78. row *****
ID: 78
TYPE: uis_config
NAME: uis.cloud.manage
VALUE: 1
***** 79. row *****
ID: 79
TYPE: uis_config
NAME: alarm.nomoreprompt
VALUE: 1

>>>>>>
***** 113. row *****
ID: 113
TYPE: uis_config
NAME: uis.cloud.manage.id
VALUE: 570332185916080128
113 rows in set (0.00 sec)
```

- (4) 将该参数改为0，如下
MariaDB [vservice]> update TBL_PARAMETER set VALUE="0" where ID=78;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

```
MariaDB [vservice]> select * from TBL_PARAMETER where ID=78\G
***** 1. row *****
ID: 78
TYPE: uis_config
```

NAME: uis.cloud.manage

VALUE: 0

1 row in set (0.00 sec)