

知 S5000PV2/S5120系列交换机升级时提示内存不足升级方法

软件升级/降级 闫宁 2021-04-08 发表

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于如S5008PV2-EI、S5024PV2-EI-PWR、S5048PV2-EI-HPWR、S5120-52P-LI、S5120-28P-SI、S5120-48P-EI等S5000PV2、S5120系列的交换机。

注：本案例是在MS4100上进行升级到MS4100-26TP-PWR-CMW520-R1103的版本。

1.2 配置需求及实现的效果

某局点用户在对MS4100交换机进行版本升级时出现设备内存不足情况，上传官网bin版本升级包时出现No sufficient storage space on storage device (设备空间不足) 告警提示，设备升级失败。

2 组网图

配置步骤

3 升级步骤

3.1 升级准备

3.1.1 下载需要的版本（请根据自己的型号准确下载版本）

#登陆www.h3c.com.cn后点击“支持”>“文档与软件”>“软件下载”



#选择“按产品检索”下的“交换机”

| 按产品检索



#根据MS4100-26TP-PWR 型号选择对应的交换机产品



根据现网情况选择对应的软件版本：下载账号：yx800 密码：01230123

首页，支持，文档与软件，软件下载，交换机，H3C MS4100系列多业务以太网交换机，H3C MS4100-26TP-PWR以太网交换机

H3C MS4100-26TP-PWR以太网交换机



下载CMW520-R1103.ZIP文件，下载成功后解压生成.bin的文件

首页，支持，文档与软件，软件下载，交换机，H3C MS4100系列多业务以太网交换机，H3C MS4100-26TP-PWR以太网交换机

MS4100_26TP_PWR-CMW520-R1103 版本软件及说明书

软件名称：MS4100_26TP_PWR-CMW520-R1103 版本软件及说明书

发布日期：2016/7/7 9:55:41

▲ 下载：

- H3C MS4100-CMW520-R1103 版本说明书 (软件特性变更说明).docx(113.21 KB)
- H3C MS4100-CMW520-R1103 版本说明书.pdf(411.78 KB)
- **MS4100_26TP_PWR-CMW520-R1103.zip(11.73 MB)**

软件说明：

3.1.2 命令行登陆设备并将文件上传至设备flash

#本案例使用3CD软件，选择TFTP方式上传版本文件（电脑防火墙注意关闭）
#选择需要导入的MS4100_26TP_PWR-CMW520-R1103.bin版本文件的路径：

