

知

裸金属环境控制器日志报“Nonexistent devices are specified”的原因

ADDC解决方案

田毓磊

2021-04-28 发表

问题描述

通过云平台重建裸金属后，控制器上有如下报错，提示“不存在指定设备”，相关日志如下所示：

[2021-01-20 16:30:38:980] --- 10.130.6.153 BSM FAILED Unbou

nd working network interfaces from a VLAN-VXLAN mapping table:

VLAN: [100]

VXLAN: [140005]

Domain_ID: [null]

Domain_name: [null]

Port_list: [

Bond_mode: [null], info: [

Device_type: [DEVICE_MAC], device_value: [9c:e8:95:0e:1d:38], port_name: [Ten-GigabitEthernet1/0/24]

]

].

Failure Cause: **Nonexistent devices are specified.**

解决方法

通过云平台下发裸金属的过程中涉及在inspect映射表里绑定inspect接口，此时云上需要指定Leaf设备的device_mac信息，相应的device_value值应为Leaf设备的桥MAC。如果device_value不是Leaf设备的桥MAC，控制器会报**Nonexistent devices are specified**的错误。解决该问题需要由云平台传递正确的device_value参数。

