

知 SecPath SysScan-SE[ME][AE][VE]三代漏洞扫描系统登录web页面反复提示需要修改用户密码

漏洞扫描 葛松炜 2021-06-28 发表

组网及说明

不涉及

问题描述

SecPath SysScan-SE[ME][AE][VE]型号的三代漏洞扫描系统设备，首次登录web页面需要修改admin用户的密码，但是现场反馈每次严格按照密码要求修改完密码，并且提示修改密码成功后，重新登录时仍然会提示需要修改密码，导致无法登入设备web页面。



过程分析

SecPath SysScan-SE[ME][AE][VE]型号的三代漏洞扫描系统设备自带默认用户如下，account为账户管理员，让客户现场使用account账户登录后发现可以正常登录并显示设备授权页面，在完成对设备的License首次激活后，再使用admin系统管理员登录，发现后续可以正常登入设备web页面。

登录信息项	默认配置			
用户名	admin	account	audit	report
密码	admin	account	audit	report
描述	系统管理员	账户管理员	审计管理员	报表管理员

解决方法

使用**account**账户**管理员登录并完成设备授权**后，再使用其他用户登录，此时可以正常登录，不会再反复提示需要修改密码。

SecPath SysScan-SE[ME][AE][VE]在注册授权时需要注意，在官网首次激活时需要将**系统功能授权**和**P扫描数量授权**一同上传激活，不同型号的漏扫IP扫描数量授权的最低要求不同，若不满足最低要求会激活失败。

项目	SysScan-SE	SysScan-ME	SysScan-AE
IP扫描数量授权的最低要求	128个	256个	512个
IP扫描数量授权的最大数量限制	1024个	无限个	无限个

