UIS无法修改存储高可用ip

xjt 2021-09-15 发表

组网及说明

无

问题描述

UIS0742P03修改高可用iscsi虚IP，提示有客户端在使用。现场没有业务，前台查看上面的卷已经全部清理完毕

过程分析

通过登录前台查看iSCSI情况，发现块存储下确实无卷，无法修改高可用ip，修改时显示报错有节点正在使用，故登录到节点查看是否有target未登出，将未登出的target登出

解决方法

- 查看iscsi session状态

```
[root@node2 ~]# iscsiadm -m session
tcp: [4] 173.4.16.12:3260,1 iqn.2018-01.com.h3c.onestor:3fb80618ea704d1cb06718b8981223cf (non-flash)
```

- 登出target

```
[root@node2 ~]# iscsiadm -m node -T iqn.2018-01.com.h3c.onestor:3fb80618ea704d1cb06718b8981223cf -p 173.4.16.12 -u
Logging out of session [sid: 4, target: iqn.2018-01.com.h3c.onestor:3fb80618ea704d1cb06718b8981223cf, portal: 173.4.16.12,3260]
Logout of [sid: 4, target: iqn.2018-01.com.h3c.onestor:3fb80618ea704d1cb06718b8981223cf, portal: 173.4.16.12,3260] successful.
```

- 修改高可用ip成功