

知 两台无线控制器做IRF之后设备的IRF支持的license的数量会怎么改变

License zhlliao_VSolvy 2021-12-10 发表

问题描述

两台无线控制器做IRF之后设备的IRF支持的license的数量会怎么改变

解决方法

对于支持Comware V7的产品：

1. IRF堆叠后，AC 1和AC 2的License总量会合并。例如：AC 1安装了10个License，AC 2安装了20个License，IRF堆叠成功后，License总数为30。
2. IRF分裂后，两台AC会维持堆叠时的License能力30天，30天后各自恢复成自身安装的License能力。IRF分裂后如果重启AC，会立即恢复成原本自身安装的License能力。例如：IRF分裂后，AC 1和AC 2上License各自都是30。30天后，恢复成原本自身安装的License能力，即AC 1的License变回10，AC 2的License变回20，如果AC 1在30天内发生了重启，则License直接恢复为10。

对于支持Comware V5的产品：

1. IRF堆叠后，AC 1和AC 2的License总量取最小值。例如：AC 1安装了10个License，AC 2安装了20个License。IRF堆叠成功后，License总数为10。
2. IRF分裂后，两台AC会维持堆叠时的License能力30天，30天后各自恢复成自身安装的License能力。IRF分裂后如果重启AC，会立即恢复成原本自身安装的License能力。例如：IRF分裂后，AC 1和AC 2上License各自都是10；30天后，恢复成原本自身安装的License，即AC 1的License变回10，AC 2的License变回20。

