

# 知 S12500X-AF配置acl匹配ACK或RST标识不生效

产品特性 ACL 李鹏飞 2022-01-05 发表

## 问题描述

S12500X-AF配置acl匹配ACK或RST标识不生效, 其他设备可以匹配

## 解决方法

默认情况下，S125出方向不支持匹配TCP的ACK/RST报文，需要全局使能[acl-outbound-enhance enable](#)命令用来开启ACL规则出方向匹配TCP连接建立ACK或RST标识的功能。

。

[undo acl-outbound-enhance enable](#)命令用来恢复缺省情况。

### 【命令】

```
acl-outbound-enhance enable
```

```
undo acl-outbound-enhance enable
```

### 【缺省情况】

ACL规则出方向匹配TCP连接建立ACK或RST标识的功能处于关闭状态。

### 【视图】

系统视图

### 【缺省用户角色】

network-admin

mdc-admin

### 【使用指导】

如果使用[packet-filter](#)命令过滤接口发出的ACK或RST标志位为1的TCP报文，则必须先开启ACL规则出方向匹配TCP连接建立ACK或RST标识的功能。

当前本命令仅支持在IPv4网络环境下使用。

