

知

AFC2100-G2异常流量清洗设备配置SNMP不生效问题

安全监测中心

zhiliao_mMPsde

2022-02-12 发表

组网及说明

不涉及

问题描述

1、现场是一台异常流量清洗设备，现在想配置SNMP功能，设置读取权限组为1234567，选择启用后参数会被还原成默认配置

启动SNMP:	☒
SNMP 端口:	161
只读权限组名称:	1234567
读写权限组名称:	1234567
trap权限组名称:	trap
trap IP地址:	1.1.1.1
trap 端口:	162
SNMP版本:	v2c ▾
安全级别:	高 ▾
用户名:	
认证方式:	☐ MD5 ☐ SHA
认证密钥:	
加密模式:	☐ DES ☐ AES
加密口令:	
	应用配置

启动SNMP:

☐

官网异常流量清洗设备SNMP配置方式

3.2.3 SNMP配置

SNMP设置用于设置当前系统的SNMP。使用本功能需要勾选【启动SNMP】，然后编辑：SNMP端口、只读权限组名称、读写权限组名称、trap权限组名称、trap IP地址、trap 端口、SNMP版本(v1、v2c)、安全级别(高、低)、用户名、认证方式(MD5、SHA)、认证密钥、加密模式(DES、AES)、加密口令等信息，编辑完成后，点击【应用配置】即可生效。

图3-12 SNMP配置

SNMP配置	
启动SNMP:	☐
SNMP 端口:	161
只读权限组名称:	readonly
读写权限组名称:	readwrite
trap 权限组名称:	trap
trap IP地址:	
trap 端口:	162
SNMP版本:	v2c
安全级别:	高
用户名:	
认证方式:	☐ MD5 ☐ SHA
认证密钥:	
加密模式:	☐ DES ☐ AES
加密口令:	
应用配置	

认证密钥:

加密模式:

☐ DES ☐ AES

加密口令:

应用配置

2、在将读取权限组设置为1234567!，选择启用后参数会404参数错误



解决方法

- 1、异常流量清洗设备的6401P01版本存在已知问题，无法将读写权限组名称修改成全数字、全字母、字母混合的形式。升级版本至6401P02可以解决这个问题
- 2、异常流量清洗设备配置SNMP的参数配置中的权限组名称无法添加特殊字符（例如“!”等字符）

