

## 知 S5560X-EI本地镜像配置目的端口报错mirroring setting faild

镜像 zhiliao\_XPcCXi 2022-02-25 发表

### 问题描述

现场做本地镜像，设置了一个镜像组1，正常能配置源目端口，设置第二个镜像组的目的端口时报错mirroring setting faild

## 解决方法

S5560X-E配置镜像时有如下限制：

不支持1条数据流被镜像到多个监控端口、不支持出方向的流镜像

查看配置，镜像组1中源包括1/0/1口的双向流量：

Mirroring group 1:

Type: Local

Status: Active

Mirroring port:

GigabitEthernet1/0/1 Both

镜像组2的源也是1/0/1口的双向流量：

Mirroring group 2:

Type: Local

Status: Incomplete

Mirroring port:

GigabitEthernet1/0/1 Both

因此提示配置失败，假如镜像组1的配置源为1/0/1口的入方向流量，镜像组2配的源为1/0/1口的出方向，这样是可以的。

