

目录

- [1 配置需求或说明... 1](#)
- [1.1 适用的产品系列](#)
- [1.2 需要的工具环境及注意事项](#)
- [1.3 配置需求及实现的效果](#)
- [2 组网图... 2](#)
- [3 激活流程... 2](#)
- [3.1 官网进行注册获取license激活码](#)
- [3.2 设备导入激活码](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于软件平台为ACG1000系列应用控制网关：ACG10X0、ACG1000-AKXXX等。

注：本案例是在ACG1000-ME的Version 1.10, Release 6612P02版本上进行配置和验证的。

1.2 需要的工具环境及注意事项

使用WEB方式登陆设备

- l 浏览器：推荐版本IE 9及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本。同时需要注意兼容性设置，否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容。
- l 使用IE浏览器打开设备web后，需要在浏览器的“工具---兼容性视图设置”添加此网站，然后再重新打开浏览器登陆设备。

1.3 配置需求及实现的效果

设备的部分特性需要获取License授权后才能使用，在官网注册激活授权后，用设备绑定激活码实现授权功能使用。

2 组网图

不涉及

配置步骤

1 激活流程

1.1 官网进行注册获取license激活码

第一步：#访问H3C公司中文网站www.h3c.com.cn，依次点击“产品支持与服务-> 授权业务-> License首次激活申请”，即可进入如图所示的“License首次激活”页面。

或者直接点击如下链接：

https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Authorize_License/Achieve_License/



第二步：在“授权码”中输入对应的授权码，如果有多个可以追加，或者导入。然后点击下一步。



点击如下图所示的“...”，输入设备信息



登陆ACG设备，记录如图所示的软件SN和硬件SN，并填写到刚刚官网注册界面设备信息中

主页

行为管理

不涉及



在线用户
48



审计日志
0