

知 S5560X 能否实现同一个接口下的sflow 采集的数据指向4个服务器

sFlow

李敏

2022-03-16 发表

问题描述

5560X能否实现同一个接口下的sflow 采集的数据指向4个服务器

解决方法

部分版本支持

1.1.6 sflow flow collector

sflow flow collector命令用来将Flow采样和sFlow实例、sFlow Collector编号关联。

undo sflow flow collector命令用来恢复缺省情况。

【命令】

sflow flow [**instance** *instance-id*] **collector** *collector-id*

undo sflow flow [**instance** *instance-id*] **collector**

【缺省情况】

Flow采样未和sFlow实例、sFlow Collector编号建立关联。

【视图】

二层以太网接口视图

三层以太网接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

mdc-admin

【参数】

instance *instance-id*: sFlow实例编号，取值范围为1~4，缺省值为1。如果未配置本参数，则表示Flow采样和sFlow实例1关联。

collector-id: sFlow Collector的编号，编号的取值范围与设备的型号有关，请以设备的实际情况为准。

【使用指导】

配置本命令后，设备会将接口的Flow采样信息发送给对应的sFlow Collector。

同一接口下，一个sFlow实例对应一个sFlow Collector。如果需要绑定多个sFlow Collector，请多次执行本命令并使用不同的sFlow实例。如果多次执行本命令并且配置的sFlow实例相同、sFlow Collector编号不同，则以最新配置为准。

同一接口下，Counter采样和Flow采样互相独立，可以为两种采样分别关联相同的sFlow实例、不同的sFlow Collector。

在不同接口下配置本命令时，各参数不具有约束关系，请根据实际需要配置。

【举例】

在GigabitEthernet1/0/1上配置经过Flow采样后，sFlow Agent输出sFlow报文时使用的sFlow实例编号为2，目的sFlow Collector编号为2。

system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1

[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow instance 2 collector 2

