

知 S7506X将源端口加入已有镜像组时提示镜像资源不足

镜像 杨玉琦 2022-04-26 发表

问题描述

S7506X设备本身存在两组镜像，均镜像both双向流量

其中group1中源端口和目的端口均为slot0的接口，group2中源端口和目的端口均为slot1的接口

在配置g1/0/1的both流量加入group1时提示镜像资源不足

其中slot1的板卡型号为：LSQM1TGS16GPSA0

解决方法

经确认：

TGS16GPSA单板镜像资源有差别，该单板入方向有4个镜像资源，出方向有1个镜像资源，出入不可以公用，镜像入方向源端口也只能加入到一个镜像组。根据限制来看，无法这样配置的因素存在两点：

- 1、g1/0/1接口入方向流量的镜像在group2存在的情况下只能加到group2
- 2、g1/0/1的出方向流量已经被group2占用唯一的资源，因此无法加入到group1，会提示资源不足

