

CloudOS配置云主机存储类型时无法扫描到共享存储

云主机 云硬盘 H3Cloud CloudOS CVM 杨海航 2022-05-18 发表

问题描述

某局点CloudOS在配置配置云主机的存储类型时，可用域的共享存储无法扫描到，报错无下图

1、增加云主机存储类型



2、无法扫描到共享存储



3、CAS上是有对应的共享存储

共享存储							刷新	增加
显示名称	类型	目标路径	总容量	已分配容量	实际可用容量	操作		
sharelun_ssd01	iSCSI共享文件...	/vms/sharelun_ssd01	10.00TB	200.00GB	9.99TB	   		
sharelun_sas01	iSCSI共享文件...	/vms/sharelun_sas01	30.00TB	24.33TB	22.70TB	   		
sharelun_sata01	iSCSI共享文件...	/vms/sharelun_sata01	10.00TB	1.21TB	9.50TB	   		

使用共享存储的主机

刷新 增加使用的主机 批量操作

解决方法

1、经过排查，该问题是现场CAS工程师把共享存储的业务存储开关关闭了，导致CAS不上报共享存储池信息。

修改共享文件系统

1 基本信息

2 LUN信息

IP地址*

10.80.212.40

?

LUN*

iqn.2018-01.com.h3c.onestor.79a5a4

Q

NAA

360000000000000000000000ba8ae5ff

业务存储

☐ 否

?

请确保配置的LUN信息未被其它的共享文件系统、iSCSI网络存储、RBD网络存储、模板存储以及其它的管理平台使用。

上一步

完成

配置详情

名称	sharelun_ssd01
显示名称	sharelun_ssd01
描述	
类型	iSCSI共享文件系统
目标路径	/vms/sharelun_ssd01
IP地址	10.80.212.40
NAA	360000000000000000000000ba8ae5ff
LUN	iqn.2018-01.com.h3c.o...
容量	10.00TB
业务存储	否

2、解决办法：登陆CAS平台，在主机池下找到对应的共享文件系统选择修改，在业务存储配置下选择是即可解决。

修改共享文件系统

1 基本信息

2 LUN信息

IP地址*

10.80.212.40

?

LUN*

iqn.2018-01.com.h3c.onestor.79a5a4

Q

NAA

360000000000000000000000ba8ae5ff

业务存储

☒ 是

?

请确保配置的LUN信息未被其它的共享文件系统、iSCSI网络存储、RBD网络存储、模板存储以及其它的管理平台使用。

上一步

完成

配置详情

名称	sharelun_ssd01
显示名称	sharelun_ssd01
描述	
类型	iSCSI共享文件系统
目标路径	/vms/sharelun_ssd01
IP地址	10.80.212.40
NAA	360000000000000000000000ba8ae5ff
LUN	iqn.2018-01.com.h3c.o...
容量	10.00TB
业务存储	是

