

## 知 MSR设备开启password-control后长时间未维护导致用户无法登录

password control 刘嘉福 2022-05-24 发表

### 问题描述

现场路由器本地用户过期了，无法登录设备。

如果console口密码也设置通过本地用户名密码的登录方式，已没有权限登录设备登录修改，还可以通过以下两个方法：

- 1、跳过配置重启，然后删除相关密码配置，重新刷配置登录后重设密码。
- 2、通过snmp修改设备时间回到密码过期之前，前提是配置snmp并且有write权限。

具体参考：

<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/22655>

#### 过程分析

设备缺省是clock protocol ntp，这种情况是不能直接用snmp修改时间的。

当然了，如果可以调整时钟源时间，设备重新同步时间的话，原则上也是可以的。

如果时钟源不能调整，通过SNMP来修改，首先修改时钟方式为none，这样即可修改时间。

## 解决方法

设备时间:

```
<RTA>dis clock
```

17:44:36 UTC Mon 05/23/2022

1、修改为clock pro none

```
***** SNMP SET-RESPONSE START *****
```

```
1: hh3cSysClockProtocol.0 (integer) none(1)
```

```
***** SNMP SET-RESPONSE END *****
```

2、修改时间到有效时间范围

```
***** SNMP SET-RESPONSE START *****
```

```
1: hh3cSysLocalClockString.0 (octet string) 2021-5-23T17:48:18.8Z
```

```
[32.30.32.31.2D.35.2D.32.33.54.31.37.3A.34.38.3A.31.38.2E.38.5A (hex) Size = 21]
```

```
***** SNMP SET-RESPONSE END *****
```

```
<RTA>dis clock
```

17:48:32 UTC Sun 05/23/2021

可见已经修改成功。

