


知 Brocade SAN Switch for BladeSystem c-Class 使用 Web Tools 关闭 Telnet 访问

固件升级 FC 孙晓春 2017-09-15 发表


使用 Brocade SAN Switch for BladeSystem c-Class 的 Web Tools，关闭管理地址通过 Telnet 协议访问。

由于 Telnet 访问的安全性，要求关闭 Telnet 访问。


登录到 Web Tools 后，进入 Switch Admin 内，点击右上角的 Show Advanced Mode




进入 Security Policies 标签的 IPfilter 内，选择上 default_ipv4 点击 Clone Policy 按钮




点击 Clone Policy 按钮后，在弹出的对话框内的 Enter Clone Policy name 后输入 Policy 名字点击 OK




选择新建的Policy点击Edit Policy




选择 TELNET/23 点击 Delete Rule 按钮删除Telnet规则




点击 Add Rule 按钮添加规则，Rule Order 是列表顺序，Source IP Address 输入any，Service/Destination Port选择 TELNET




Protocol选择tcp




Action选择Deny




点击OK按钮




点击Save Policy按钮



选择到修改完的Policy上，点击Activate Policy按钮



Active后default_ipv4的Policy变成Defined状态



相同Type的Policy同时只能Active一个

调用 Brocade SAN Switch for BladeSystem c-Class 的 Web Tools，不同的固件版本需要使用不同的 JAVA 版本，固件在 7.2 和之前版本的，需要使用 JAVA 6，从固件 7.3 开始需要使用 JAVA 7。此方法同样适用于关闭 Policy 内其它功能。