软件相关 **闫宁** 2022-09-08 发表

且网及说明

1配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品: V9 AC系列产品,包含: WX3500X。

1.2 配置需求及实现的效果

需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联,PC配置同网段地址后,使用设备默认地址登录设备 管理页面。笔记本设备保持无线网卡状态禁用。 也可以在网络任意位置使用可通信终端登录设备WEB界面完成设备版本升级。

2 组网图



配置步骤

3 配置步骤

3.1 登录设备

设备默认的管理地址为192.168.0.100/24,并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口 获取地址,然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址,方法参考如下:将电脑 设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法:点击右下角电脑图标 >选择"打开网络和共享中心"。



打开浏览器后登录设备, 输入: <u>http://192.168.0.100</u>, 设备默认的登录用户名和密码都是"admin"。





3.2 备份配置

```
升级之前建议备份一下配置文件,在"系统">"设备管理">"配置文件"页面,点击"导出当前配置"
备份配置文件,如图所示。
```

快速配置	>	02-63-1A-CD	192.168.0.11	NA	8465-699	802.1x	802.11ac	0-00:34:40
无线配置	>							
网络配置	>	日志	事件日志	设置				
网络安全	>	资源	时间段					
系统	~	文件管理	文件管理					
工具	>	License管理	License配置	获取DID	License和特性	压缩		
		设备管理	管理员	系统设置	配置文件 软	件更新 重	店 关于	14

系统>设备管理>配置文件								
保存当前配置 导出当前配置 导入配置								
查看当前配置	>							