

# 知 某局点WX3540X VRRP修改优先级角色不主动切换

设备管理 VRRP 王伟栋 2023-03-21 发表

## 组网及说明

现场两台WX3540X，ESS 1205P01，做VRRP主备

#### 问题描述

备设备通过修改vrrp优先级，高于主设备，备设备并未从backup变为master。

## 过程分析

无线AC 默认非抢占模式，修改优先级不会立马触发倒换，需要等待一个时延，缺省1个小时。

## 解决方法

可以人工进行切换

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1
```

```
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 manual-preempt
```

