

# 知 某局点S 7503X snmp 采集异常问题

SNMP 柯辉 2023-03-27 发表

## 组网及说明

网管采集snmp 出现没有回显的情况

告警信息

暂无

## 问题描述

网管采集snmp 有的时候没有回显

## 过程分析

Connection info: Src = 0.0.0.0:161, Dst = 0.0.0.0:0

Location: chassis 1 slot 0 cpu 0

Creator: snmpd[341]

State: N/A

Options: SO\_REUSEPORT

Error: 0

Receiving buffer(cc/hiwat/lowat/drop/state): 247 / 42240 / 1 / 4205157 / N/A // 多次查看 dis udp verbose, 发现 cc缓存和drop都有增长, 询问了一下, 发现有多台网管设备在进行采集

Sending buffer(cc/hiwat/lowat/state): 0 / 80 / 72 / N/A

Type: 2

Protocol: 17

Inpcb flags: INP\_RECVDSTADDR INP\_REUSEPORT INP\_SYNCPCB

Inpcb extflag: N/A

Inpcb vflag: INP\_IPV4

TTL: 255(minimum TTL: 0)

Send VRF: 0xffff

Receive VRF: 0xffff

## 解决方法

建议现网减少网管，调整mib节点的访问周期，增加snmp超时时间。

