

# 知 某局点iMC EAD安全检查火绒防病毒软件失败问题

EAD解决方案 栗鹏 2023-03-28 发表

## 问题描述

安全检查失败，提示检测到本机没有安装要求的防病毒软件




## 过程分析

- 1、确认iNode版本E0598和火绒防病毒软件为个人版5.0.73.4;
- 2、通过命令行查询防病毒软件，回显为空，表示查询不到。
  - (1) 进入C:\Program Files (x86)\iNode\iNode Client，在此路径打开cmd
  - (2) 执行以下命令，正常终端和异常终端的回显结果截图一下

OpwatModule.exe -AV "HuoR|0" TRUE 6 3 T

OpwatModule.exe -AV "HuoR|0" TRUE 6 4 T



```
C:\Program Files (x86)\iNode\iNode Client>OpwatModule.exe -AV "HuoR|0" TRUE 6 3 T
Num OK -AV HuoR|0 TRUE 6 3 T
```

- 3、与火绒厂商确认，火绒5.0个人版已不提供注册表和命令行的查询软件版本的方法。EAD中适配的版本为企业版V1.0版本。

## 解决方法

通过PC可控软件组的方式进行检测

