

# 知 ADDC 6.0 框式设备授权试用到期后没有切换为物理网元授权的经验案例

ADDC解决方案 刘玉娟 2023-05-23 发表

## 问题描述

ADDC 6.0方案使用之前5.3的授权，框式设备授权试用到期后没有自动切换为物理网元授权

#### 过程分析

从ADDC6.0之前的版本升级到ADDC6.0的控制器版本，新版本会优先使用框式、盒式等新型态的license，预授权180天到期后，不会自动使用老版本上已购买安装的overlay硬件网元license，页面会提示license不足。

以管理10台盒式交换机的情况举例：用户没有安装新型态的盒式交换机license，而仅安装了10个overlay硬件网元license的情况下，预授权过期后，盒式交换机license的使用数为10，而已获取许可数为0，因为使用数大于许可数，这时控制器网元页面会提示告警购买license。

## 解决方法

可通过如下手段恢复：

方式一（推荐）：License server断连重连；

方式二：预授权到期后，纳管一台新网元。

通过license Server断连重连之后，控制器会重新申请使用overlay硬件网元license，这时license页面的overlay硬件网元license的使用数为10，而已获取许可数也为10，同时不会在网元页面进行告警提示。

