



某局点 S12504G-AF Portal认证对接深澜平台没回包

Portal

付军

2023-06-26 发表

组网及说明

认证服务器----中间交换机-----S12504G-AF

问题描述

在Portal页面认证时，认证失败，提示Bras未响应。

深澜工程师抓包查看深澜的认证服务器已经发起了请求，S12504G-AF没有回。

过程分析

在设备上debugging portal all, 发现如下信息, 报文长度和版本不匹配

H3C PORTAL/7/ERROR: -MDC=1; Packet validity check failed because packet length and version didn't match.

设备上相关Portal配置:

```
#  
portal server xxx  
ip xxx key cipher xxx  
port 2000  
server-type cmcc  
#
```

解决方法

一、

#

portal server xxx

ip xxx key cipher xxx

port 2000 server-type cmcc //这个配置先去掉

#

二、修改深澜服务端的portal版本

最后反馈可以认证成功

