

知 某局点SNMP请求设备无可节点

SNMP 丁贤亮 2023-10-31 发表

组网及说明

不涉及

告警信息

snmp工具请求设备时，提示No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)

问题描述

snmp工具请求设备时，提示No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)

过程分析

查看设备配置，发现设备上配置snmp团体字时指定了使用iso-view，而设备上并没有指定该视图，可以判断是因为缺少相关视图的配置导致的。

```
#
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 800063A2807449D23587B000000001
snmp-agent community read public mib-view iso-view acl 2000
snmp-agent sys-info version all
#
```

解决方法

设备上增加 `snmp-agent mib-view included iso-view iso` 后问题解决。

