

问题描述

【MVS】锐捷交换机巡检命令集

解决方法

命令类型	命令	命令功能
设备基本信息	show version	查看设备的版本信息与设备电子标签信息。
	show clock	查看系统当前日期和时钟
设备硬件状态	show device	查看设备的部件类型及状态信息
	show fan	查看风扇的状态
	show power	查看设备电源信息
	show temperature	查看设备的温度信息
设备性能状态	show cpu	查看设备CPU占用率的统计信息
	show memory	查看设备的内存占用率信息
	show interfaces usage	查看接口带宽使用率
	show sd	查看系统已插入的 SD 设备信息
	show usb	查看系统已插入的 USB 设备信息
	设备集群状态	show switch virtual role
show switch virtual link port		查看集群链路的连线信息以及状态信息
show switch virtual dual-active summary		查看多主检测配置信息
设备协议状态	show bfd neighbors	查看BFD会话信息
	show vrrp brief	查看当前VRRP备份组的状态信息和配置参数
	show ip ospf neighbor	显示OSPF中各区域邻居的简要信息
	show vlan	查看VLAN的相关信息
	show spanning-tree interface	查看生成树的状态和统计信息
	设备告警与日志	display alarm active
show logging		查看Log缓冲区记录的信息
show alarm		
设备转发信息	show mac-address-table address	查看所有类型的MAC地址表项信息
	show ip route	查看IPv4路由表的信息
	show arp	查看所有ARP表项
	show interface	查看接口状态和配置的简要信息
设备配置信息		
	show running-config	查看设备当前生效的配置参数
	show startup-config	查看设备下次启动时所用的配置文件