

#

#

对于链路调用优先级的说明如下：

priority命令用来配置链路的调用优先级。

undo priority命令用来恢复缺省情况。

【命令】

priority *priority*

undo priority

【缺省情况】

链路的调用优先级为4。

【视图】

链路视图

【缺省用户角色】

network-admin

mdc-admin

【参数】

priority：优先级。取值范围为1～8，数值越大，优先级越高。

【使用指导】

工作机制

通常使用负载分担时，优先使用高优先级的链路处理流量。如果最高优先级链路的个数少于配置的参与调度的最少个数，则在次高优先级中选择链路，达到配置的最少个数。

注意事项

非缺省vSystem不支持本命令。

【举例】

```
# 配置链路lk1的调用优先级为3。
<Sysname> system-view
[Sysname] loadbalance link lk1
[Sysname-lb-link-lk1] priority 3
```

【相关命令】

· **selected-link**

解决方法

yidong链路没有调用，导致带宽利用率趋势显示为0

流量趋势有显示是因为开启了如下命令，导致移动链路接口出去、但是没走LB流程的流量加入了计算

```
。
#
virtual-server ##defaultvsforllbipv4##%%autocreatedbyweb%% type link-ip
virtual ip address 0.0.0.0 0
lb-policy ##defaultpolicyforllbipv4##%%autocreatedbyweb%%
bandwidth interface statistics enable
service enable
#
```

以上属于理解问题，非故障问题。