

问题描述

火狐浏览器不自动填充url，谷歌打开后几秒黑屏闪退

过程分析

1、查看版本是否兼容；

谷歌和火狐都需要使用堡垒机要求的版本。然后再应用发布软件里面填写浏览器的安装路径，需要重新启动一下软件看看。

堡垒机的帮助里面可以下载的，谷歌90版本。

2、文件后缀是否正确，如果是**firefox.exe**文件，建议去以下路径找到文件后把名字改成rdpapp的bat文件再去应用发布者发布，修改后重新发布。

可参考：

https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Security/00-Public/Configuration/Operation_Manual/H3C_SecPath_A2000_G_Cloud_CG_E6111_R6113-15780/?CHID=951855

3、闪退的话看是否安装路径有问题

可参考：[某局点堡垒机A2000-AK605 WEB应用发布谷歌浏览器闪退的经验案例 - 知了社区 \(h3c.com\)](#)

解决方法

1、应用发布谷歌浏览器登录应用闪退得问题 版本不兼容以及也要改路径

资产类型	应用程序	密码代填	文件传输	备注
B/S	R6113P09及以上版本仅支持Chrome 113、Windows Server2016/2019)、Chrome 90 (Windows Server2008/2012)、Firefox 88和Edge 109；R6113P01-P08仅支持Chrome 90和Firefox 88；R6113及之前版本仅支持Chrome 65和Firefox 55-59。	支持	不支持	若无特别说明，版本为大版本号。以Chrome 90为例，表示支持所有90开头的小版本，包括32位和64位的浏览器。

2、应用发布火狐浏览器登录应用不填充URL问题，把应用发布驱动安装路径文件 rdpapp.bat刚拖进来是红色-得时候右侧 (图1) 才生成 ... 标识，点击 ... 把“rdpapp”改成“firefox” (图2)



