

知 H3Cloud OS虚拟机端口组产生环路的经典案例

付锦瑞 2017-12-26 发表

某局点H3Cloud OS纳管VMware的虚拟机端口组产生环路，该局点环境为无网络无安全环境，无VCF C，Cloud OS版本E1137H08。

该局点的相关监控监控有产生环路的告警提示

H3Cloud OS纳管VMware时，网络名称必须与底层的名称一致，该局点由于名称不一致导致该环路问题。

修改私有网络部分的名称与ESSI上端口组的名称为一样的就好。

H3Cloud OS进行纳管时，如果是纳管CAS，那么CAS中主机的端口组名字可以和H3Cloud OS上的私有网络部分名字不一样；如果是纳管VMware，则ESSI（VMware的主机名称，相当于CAS的CVK）的端口组名称必须与H3Cloud OS上的私有网络的名字完全一致，且需要按照命名方法命名（不能设置为中文等）。如果不一致就相当于新加了一个端口组，这样的话在纳管时也许会出现网络断开的情况及端口组会产生环路的问题。

遇到这样的问题也可以先“去纳管”，再将原网络删除，然后在虚拟机-摘要-网络中进行新建操作，注意名字命名要与H3Cloud OS上的私有网络命名一致，最后再纳管即可。