

问题描述

现场想要给设备打上120个节点6年的授权

过程分析

查看资料可知，适用于桌面版的license如下

3130A5NX	H3C SecCenter ESM-AV-G终端安全管理系统(杀毒)桌面版100节点1年授权函
3130A5NY	H3C SecCenter ESM-AV-G终端安全管理系统(杀毒)桌面版100节点3年授权函
3130A5NT	H3C SecCenter ESM-AV-G终端安全管理系统(杀毒)桌面版500节点1年授权函
3130A5P7	H3C SecCenter ESM-AV-G终端安全管理系统(杀毒)桌面版500节点3年授权函
3132A171	H3C SecCenter ESM-AV-G终端安全管理系统(杀毒)桌面版1节点1年授权函
3132A170	H3C SecCenter ESM-AV-G终端安全管理系统(杀毒)桌面版1节点3年授权函

所以需要让时间叠加才能到6年

查看资料能看到时间叠加限制

在时间扩容前，请确认以下几点，否则无法正常进行时间扩容

- 1、设备时间扩容前需先进行特殊授权申请，审批通过后方可进行扩容。
- 2、设备当前授权信息中各类型节点（服务器版与桌面版）的开始时间和过期时间须一致。
- 3、设备进行时间扩容时，新的授权码中各类型节点数（服务器版和桌面版）必须与设备当前授权信息中的类型及其节点总数保持一致，扩容时间仅支持1年和3年。
- 4、设备在进行过时间扩容后不支持节点扩容。
- 5、进行时间扩容后的设备不支持设备变更。

解决方法

根据上述限制，我们可以先购买1个100节点3年的授权+20个1节点3年的授权进行节点扩容，使设备上授权变为120节点3年授权。然后再次购买1个100节点3年的授权+20个1节点3年的授权进行节点扩容授权，走特殊扩容申请进行时间扩容，最后就能达到让设备上的授权变为120节点6年授权。

核心思路：先走节点扩容再走时间扩容