

## 知 CR16K-F主控flash内存缺失1G左右

内存 魏敬贤 2024-10-28 发表

### 问题描述

#### 问题现象:

主控flash内存缺失1G左右, reset recycle-bin for清空回收站显示依旧。

### 过程分析

- 1、通过flash卡中的各种文件相加, 确定丢失1G多;

```
3646484 KB total (80400 KB free)
<GD-JM-SN-vBRAS.pU-2.MCN.CR16018-F>
```

- 2、新建、删除和COPY文件都正常;

### 解决方法

#### 解决方案:

- 1、通过fixdisk slot17#flash: 修复后显示正常。

```
3646484 KB total (1249876 KB free)
<GD-JM-SN-vBRAS.pU-2.MCN.CR16018-F>
```

备注: 由于异常操作等原因, 文件系统的某些空间可能不可用, 或者某些空间已经不再需要使用但是没有释放, 用户可以通过fixdisk命令来恢复文件系统的空间。

用户对文件系统执行fixdisk操作时, 如果同时还有其他用户在访问该文件系统, 系统会提示fixdisk操作失败。