HPE Proliant DL380 GEN10服务器在BIOS中配置iLO 5

BIOS iLO 陆崇 2017-12-28 发表

GEN10系列服务器在BIOS中配置iLO 5。

服务器重启后按F9进入BIOS中：



进入BIOS中后再界面左侧可以看到服务器型号，序列号和ILO的IP地址等信息。
在主界面中选择系统配置选项

选择ILO 5配置程序：

如果已经配置过ILO 5，需要输入ILO 5的用户名和密码才能进入。（此凭证验证功能可以选择关闭）

进入后在主菜单中可以看到网络选项，高级网络选项，设置选项等选项。
点击网络选项给ILO 5设置IP地址：

在此处选择先关闭DHCP，然后给ILO配置一个静态的IP地址，子网掩码和网关。

配置完成后点击F10保存。

高级网络配置选项：

进入设置选项后对ILO进行配置：

在该界面中有如下功能选项：

1：ILO 5功能可以选择开启或关闭。
2：ILO 5配置程序，此选项关闭后ILO配置程序将不是系统配置程序的一部分。
3：开启该选项后用户登录ILO 5需要凭证才能正常登陆（关闭后再次点击配置选项时就不需要输入凭证）。
4：在自检过程中显示ILO 5的IP地址。
5：本地用户可以启动或关闭。
6：设置串行命令接口状态。
7：设置串行命令接口速度。
8：开启或关闭ILO的WEB接口。

在ILO 5配置程序中还可以设置默认值和重置ILO：

点击有关可以查看到服务器序列号和ILO 5的固件版本等信息。

在BIOS中配置iLO 5，在设置选项中可以选择开启或者关闭iLO 5的功能，请配置时注意该选项。