


知 HPE ProLiant DL380 GEN10服务器在BIOS中配置iLO 5

BIOS iLO 陆崇 2017-12-28 发表

GEN10系列服务器在BIOS中配置iLO 5。

服务器重启后按F9进入BIOS中：



进入BIOS中后再界面左侧可以看到服务器型号，序列号和ILO的IP地址等信息。
在主界面中选择系统配置选项



选择ILO 5配置程序：




如果已经配置过iLO 5，需要输入iLO 5的用户名和密码才能进入。（此凭证验证功能可以选择关闭）



进入后在主菜单中可以看到网络选项，高级网络选项，设置选项等选项。
点击网络选项给ILO 5设置IP地址：



在此处选择先关闭DHCP，然后给ILO配置一个静态的IP地址，子网掩码和网关。



配置完成后点击F10保存。

高级网络配置选项：



进入设置选项后对ILO进行配置：



在该界面中有如下功能选项：

- 1：ILO 5功能可以选择开启或关闭。
- 2：ILO 5配置程序，此选项关闭后ILO配置程序将不是系统配置程序的一部分。
- 3：开启该选项后用户登录ILO 5需要凭证才能正常登陆（关闭后再次点击配置选项时就不需要输入凭证）。
- 4：在自检过程中显示ILO 5的IP地址。
- 5：本地用户可以启动或关闭。
- 6：设置串行命令接口状态。
- 7：设置串行命令接口速度。
- 8：开启或关闭ILO的WEB接口。

在ILO 5配置程序中还可以设置默认值和重置ILO：



点击有关可以查看到服务器序列号和ILO 5的固件版本等信息。



在BIOS中配置iLO 5，在设置选项中可以选开启或者关闭iLO 5的功能，请配置时注意该选项。