

知 S7602-S 双mode单板如何对应接口？

张文宁 2018-03-29 发表

比如在查mac漂移的时候，发现mod为9port为11在debug port mapping中没有直接对应的接口：

```
=====L2MACMOVE Record INFO=====
Macaddress      Vlan Agg Mod Port ->Agg Mod Port Cnt LatestTime      Del
48:ea:63:50:ba:af 526 0  10 11  ->0  9  11  421 2018/03/19 10:29:02 1
====debug port mapping chassis 0 slot 2====
[Interface]  [Unit] [Port] [Name] [Combo?] [Active?] [IfIndex] [MID] [Link]
=====
===
OLT2/0/1      0   9   ge8   no      no      0xc3    8   up
OLT2/0/2      0  10   ge9   no      no      0xc4    8   up
OLT2/0/3      0  11   ge10  no      no      0xc5    8   up
OLT2/0/4      0  12   ge11  no      no      0xc6    8   up
OLT2/0/5      0  13   ge12  no      no      0xc7    8   up
OLT2/0/6      0  14   ge13  no      no      0xc8    8   up
OLT2/0/7      0  15   ge14  no      no      0xc9    8   up
OLT2/0/8      0  16   ge15  no      no      0xca    8   up
XGE2/0/1      0  42   xe0   no      no      0xcb    9   down
XGE2/0/2      0  43   xe1   no      no      0xcc    9   up
```

这是因为对于双mod单板， 在第二mod时， 端口号需要减去32， 即 $43-32 = 11$ ， 所以对应的接口是XGE2/0/2。