

知 Synergy VC SE 40Gb F8 Module 上联端口使用10Gb SFP+模块报错 "Unlinked Module Incompatible"

杜玉坤 2018-04-15 发表

Synergy刀箱中使用VC SE 40Gb F8 Module模块，上联端口通过QSFP+转换为SFP+模块，配置网络之后上联端口状态显示“Unlinked Module Incompatible”

环境中使用的模块选件号：

HPE BladeSystem c-Class QSFP+ to SFP+ Adapter 720193-B21

HPE BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR Transceiver 455883-B21

当VC SE 40Gb F8 Module上联端口使用QSFP+ to SFP+，再接入10Gb SFP+ SR Transceiver模块时，在Logical Interconnect Group (LIG)中相应网络上联端口(Q1-Q6)需要使用Qx.1，例如Q1.1，Q3.1等子通道编号，而不能使用Q1，Q3等代表40Gb的端口编号。

如果已经完成配置，需要在Logical Interconnect Group更正已选择的上联端口号，之后再回到Logical interconnect (LI)界面选择“Update from group”