

ONStor R0317P05 handy系统盘磁盘占用率100%,服务器型号为华为RH2288H.

通过命令*iostat -x 1*命令查看可以看到系统盘sda占用率100%。

[illegible]

通过atop命令查看占用系统盘的后台服务为carbon-cache，这个服务是用来为监控图表读取数据的。

[illegible]

因为没有业务。停止下面两个服务。

```
service cron stop
```

```
service carbon-cache stop
```

修改carbon配置文件。（如果是CAS融合环境，carbon配置文件路径为/etc/graphite/carbon.conf）

Vi /etc/carbon/carbon.conf

修改下面参数。降低监控数据刷新到磁盘的速度。

MAX_UPDATES_PER_SECOnd=500

改为

MAX_UPDATES_PER_SECOND=50

将之前停止的服务启动。

```
service cron start
```

```
service carbon-cache start
```

在用 `iostat -x 1` 观察一段时间，sda 磁盘占用率恢复正常。

问题修复，目前看只有华为服务器有此问题。