

H3C UIS R170 G2服务器，自检报错101-I/O ROM Error。

自检时报错101-I/O ROM Error。

参考维修手册中的故障说明如下：

101 错误消息 #1	
错误消息:	101-I/O ROM Error
蜂鸣报警:	无
可能原因:	PCI、PCI-X 或 PCI Express 设备上的可选 ROM 损坏。
操作:	如果可以移除设备，请将其卸下，然后查看错误消息是否消失。针对故障设备更新可选 ROM。

101 错误消息 #2	
错误消息:	101-ROM Error
蜂鸣报警:	一声长音，一声短音
可能原因:	系统 ROM 校验和错误。
操作:	更换主板测试。

101 错误消息 #3	
错误消息:	101-Option ROM Checksum Error... ...An add-in card in your system is not working correctly.
蜂鸣报警:	一声长音，一声短音
可能原因:	系统中的扩展板卡不能正常工作。
操作:	如果您最近新添加了硬件，请将其卸下，然后检查问题是否存在。如果卸下新硬件后错误消息消失，则说明扩展板卡可能存在问题。参阅扩展板卡文档，然后尝试重装板卡。

更换网卡测试，故障解决。

自检出现101报错后，要仔细核对后面的故障说明。不同的故障说明针对不同方向的硬件！