

知 某局点S5130交换机下挂AP，SHELL中提示PVID不匹配的解决方法

wlan接入 LLDP 李树兵 2018-09-13 发表

问题描述

某局点配置无线本地转发，S5130交换机提供POE供电，交换机接口配置PVID为100，但是AP的上行口采用默认vlan 1，导致在S130交换机上一直提示LLDP邻居的PVID不一致。这个不影响AP注册和数据转发，但是用户想要在shell中去掉这个提示

```
%Aug 24 09:26:05:347 2018 H3C LLDP/5/LLDP_PVID_INCONSISTENT: PVID mismatch discovered on GigabitEthernet1/0/1 (PVID 10), with H3C GigabitEthernet1/0/1 (PVID 1).
```

POE交换机

(1) AP接口

```
interface GigabitEthernet1/0/1
port link-mode bridge
port link-type trunk
undo port trunk permit vlan 1
port trunk permit vlan 2 to 4094
port trunk pvid vlan 10
```

解决方法

在交换机上配置一条info-center logging suppress的命令即可解决。此命令的意思是抑制LLDP模块下提示PVID不一致的日志信息。

```
[H3C]info-center logging suppress module LLDP mnemonic LLDP_PVID_INCONSISTENT
```