

组网及说明

不涉及

问题描述

IPM支持无感知认证功能，经常遇到两种场景：

- 1、配置了无感知，还是会弹出一键登录认证页面；
- 2、配置了不弹出一键登录页面的无感知场景，还是会有认证页面弹出。

过程分析

首先我们要了解IPM无感知认证的功能场景：

- 1、普通页面配置无感知功能，在无感知条件内是不弹出认证页面，只弹出一键登录页面。让客户无需重新输入账号密码或者其他认证参数即可登录。
- 2、如果要做到完全无感知，没有认证页面，则需要同时在设备上启用mac-trigger无感知功能。

解决方法

针对第一种场景：在IPM的认证策略中配置无感知时长即可。

修改认证策略

名称 * test_auth

描述

页面模板 * test

无感知时长 * 当天

微信公众号 * 1

短信认证

[IPM]

还可输入45字符

确定 取消

针对第二种场景：如果要做到完全无感知，没有认证页面，则需要先在认证策略中配置了无感知时长后，同时在设备上启用mac-trigger无感知功能。mac-trigger无感知功能只支持我司设备，具体配置如下：

```
mac-trigger portal mac-trigger-server 80100
```

```
binding-retry interval 3
```

```
cloud-binding enable
```

```
cloud-url http://80.80.80.100:8080/wsmAuth/protocol #注：cloud-url中ip和端口为认证服务器ip和端口
```

注：Quath和Portal认证方式配置的mac-trigger命令不同，详情请参考对应的开局指导。